

RADIO ALARMOWE– ER20GR SURVIVAL



Radio alarmowe PLL AM/FM z anteną teleskopową zapewniającą lepszy odbiór sygnału i pamięcią 70 stacji. Urządzenie posiada latarkę LED z 3 trybami świecenia i alarm SOS. Radio zasilane jest z wbudowanego akumulatora o pojemności 2000 mAh i można go ładować na 3 sposoby: poprzez złącze USB-C, panel słoneczny lub za pomocą ręcznie nakręcanego dynama.



DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA
Tel.: +48 22 688 08 00, www.everpol.pl, info@everpol.pl

RADIO ALARMOWE

Funkcje i specyfikacja:

- Radio AM/FM z cyfrową syntezą PLL
- Pamięć 20 stacji (AM) i 50 stacji (FM)
- Częstotliwość FM: 87,5 ~ 108,0 MHz
- Częstotliwość AM: 522 ~ 1620 KHz
- Antena teleskopowa (składana/obrotowa)
- Zegar z alarmem
- Wyłącznik czasowy
- Sygnalizacja alarmowa SOS
- Poziom głośności sygnalizacji SOS: 110 dB
- Latarka LED z 3 trybami świecenia
- Lampka LED do czytania
- Panel solarny do ładowania akumulatora
- Rozmiar panelu solarnego: 68 x 26 mm.
- Ręczny system ładowania akumulatora
- Wbudowany akumulator: 3,7V/2000 mAh
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Funkcja Power Bank
- Moc wyjściowa 0,8 W RMS
- Zasilanie DC 5V, 1A
- USB-C do ładowania akumulatora
- Czas ładowania akumulatora: 4 ~ 5 godzin
- Czas pracy na baterii: do 15 godzin (w zależności od poziomu głośności)

Wymiary i waga urządzenia:

- Wymiary urządzenia: 145 x 70 x 54 mm
- Waga netto urządzenia: 0,27 kg

Dane logistyczne:

- Wymiary opakowania jednostkowego (s x w x g): 155 x 75 x 80 mm
- Waga brutto 1 szt.: 0,31 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego (s x w x g): 322 x 237 x 180 mm
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt.
- Ilość na palecie: 1320 szt.

Zawartość opakowania:

- Radio – 1 szt.
- Przewód USB-C – 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt. (zawiera 12 języków: EN, PL, CS, SK, LT, LV, ET, HU, BG, RO, EL, HR, SL)
- Polska karta gwarancyjna – 1 szt.

Kod EAN: 5901750507144

